NWSシリーズシャットダウン方法



NWSシリーズ シャットダウン方法

- 1、同一LAN内にあるPCからリモートデスクトップを起動
- 2、 NWSシリーズにリモートデスクトップにてログイン
- 3、 NWSシリーズのシャットダウン

1、同一LAN内にあるPCからリモートデスクトップを起動

Windowsボタン+「 R 」ボタンを実行

半角/· 全角 漢字	" 2 5\	# あ 3 あ	く く く う	96 え 5 え) & ති 6 ති
Tab	a te	Ψ _τ	E い	R वु	T か
Caps Lock 英数	A ち	s ट		F(t	G き
	Z) × a		e v	В
Ctrl	n		Alt	無変換	

株式会社No.1日本の会社を元気にする一番のカへ。

C0120-262-001



Х

『mstsc』と入力

□ ファイル名を指定して実行



③ 下記が表示されます

🔩 リモート デスクトップ接続	—		\times
リモート デスクトップ 接続			
コンピューター(C): 例: computer.fabrikam.com		~	
ユーザー名: 指定されていません			
コンピューター名フィールドが空白です。 リモート コンピューターの完全な名前を入力してください。			
オプションの表示(<u>O</u>) 接線	売(N)	ヘルプ	(H)

株式会社No.1日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



④ コンピューター名の欄にサーバのIPアドレスを入力

※ここでは例として192.168.1.200と入力します。

※IPアドレスが不明な場合は設置時にお渡ししている、設定通知書をご覧くだ さい。

		×
↓ リモート デスクトップ 接続		
コンピューター(C): 192.168.1.200 〜		
ユーザー名: 指定されていません		
接続時には資格情報を要求されます。		
★プションの表示(<u>O</u>) 接続(N)	ヘルプ(H)

⑤ 設置時にお渡しいている設定通知書の管理者のユーザー名とパスワードを 入力しOKボタンクリック

Windows セキュリティ	×
資格情報を入力してください	١
これらの資格情報は、	への接続に使用されます。
ユーザー名	
パスワード	
ドメイン:	
□ このアカウントを記憶する	

株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



⑥ 下記の表示が出たら、「はい」をクリック

🔩 リモート デスクトップ接続 \times このリモート コンピューターの ID を識別できません。 接続しますか? リモートコンピューターは、セキュリティ証明書に問題があったため認証されませんでし た。続行すると安全でない可能性があります。 証明書の名前 リモート コンピューターからの証明書の名前: NWS-2T100ES2.CLUBONESYSTEMS.local 証明書エラー リモート コンピューターの証明書の確認中に発生したエラー: 🔺 この証明書は信頼された認証機関からのものではありません。 これらの証明書エラーを無視して接続しますか? このコンピューターへの接続について今後確認しない(D) 証明書の表示(V)... はい(Y) いいえ(N)

株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



 下記画面に接続されたら、左下のWindowsボタンを右クリックし、 「シャットダウンまたはサインアウト」をクリック「シャットダウン」をクリック



⑧ シャットダウンの理由を聞かれるので、 「ハードウェア:メンテナンス(計画済)を選択し、「続行」

この PC をシャットダウンする理由に一番近い項目を選んで ください		
ハードウェア: メンテナンス (計画済) 🛛 🗸		
続行		

株式会社No.1日本の会社を元気にする一番のカへ。

L 0120-262-001